Nivela Laser 12 linii cu dioda verde și accesorii incluse, Bitmi 10120

- Manual de utilizare -



Vezi produsul aici: **https://www.bitmi.ro/nivela-laser-12-linii-cu-dioda-verde-10120.html** sau scanează cu camera codul QR de mai jos:

1. CARACTERISTICI

Nivela laser cu 12 linii emite linii laser orizontale și verticale vizibile cu ochiul liber. Este precisă, ușor de utilizat și poate fi folosită într-o o diversitate de aplicații ca bricolaj, construcții, reparații, renovări/finisări etc. Cateva dintre caracteristicile ce merită menționate sunt:

- Are 12 linii ce pot fi proiectate simultan
- Funcția de autonivelare poate fi dezactivată, astfel se poate lucra la orice unghi
- Poate fi folosită atât în interior cât și în exterior
- Emite fascicule laser în mod continuu sau pulsatil
- La un unghi ≤±3° nivela compensează automat înclinația, la un unghi >±3° pornește automat alarma sonoră iar razele laser devin pulsatorii
- Rezistentă la apă și la praf (IP54)
- Clasă laser: 2

2. SPECIFICAȚII

- **Nr. linii**: 12
- **Diodă Laser:** verde, 505-520nm
- **Precizie:** ±1mm/7m
- **Temperatură de operare:** -20°C / +40°C
- **Distanță max. de lucru:** 25m
- **Unghi de nivelare automată:** ±3°
- **Sursă de alimentare:** Baterie Litiu
- **Timp estimativ de descărcare a bateriei:** 4-8h

3. SIGURANȚA UTILIZATORULUI

- Nu se recomandă privirea directă a liniei laser
- Nu dezasambla instrumentul și nu executa reparații interne. Doar centrele de service autorizate pot executa reparații. Dacă întampini probleme de funcționare, ne poți contacta la **0750429647** sau la **https://www.bitmi.ro/garantia-produselor**
- Acest aparat este reglementat în conformitate cu standardele de siguranță a radiațiilor laser

4. CARACTERISTICILE APARATULUI



Accesoriile cu care vine nivela sunt:

- 2x Acumulatori
- 1x Incărcător
- 1x Ochelari
- 1x Mini trepied
- 1x Suport de perete magnetic cu conector
- 1x Tablă metalică
- 1x Cutie depozitare
- 1x Manual de utilizare
- 1x Certificat de Garantie



5. GHID DE OPERARE

Folosirea încărcătorului:

Conectează încărcătorul pentru a alimenta bateria reîncărcabilă. Indicatorul luminos este inițial roșu, ca mai apoi să se schimbe în verde când bateria este complet încărcată.

Notă:

a) Încărcă bateria când aceasta este descărcată complet. Nivelul bateriei este indicat de LCD. Cand LED-ul incarcatorului se face verde, decupleaza bateria pentru a evita supraincarcarea.
b) Bateria ar trebui să fie încărcată o dată la fiecare 2~3 luni dacă nivela nu este folosită.

H- tastă touch pentru selectarea liniilor orizontale; apasă o singură dată pentru aprinderea unuia dintre laserele orizontale; apasă din nou pentru a închide laserul
V- tastă touch pentru selectarea liniilor verticale; apasă o singură dată pentru aprinderea unuia dintre laserele verticale, apasă din nou pentru aprinderea și celui de al doilea laser vertical, apasă din nou pentru aprinderea ambelor lasere verticale, apasă din nou pentru a închide laserul
*- Tastă pentru dezactivarea funcției de autonivelare

Amplasarea aparatului:

Acest aparat poate fi amplasat în 4 moduri:

a) Pe orice suprafață orizontală (dacă linia laser clipește și se pornește alarma sonoră atunci aparatul a depășit intervalul intre 0 și ±3° și trebuie nivelat)
b) Pe un trepied datorită filetului ¼" aflat pe baza de aluminiu
c) Pe suportul de perete ce este magnetic


Deschiderea / Închiderea aparatului:

Când comutatorul este în poziția ON, aparatul este pornit. Când comutatorul este în poziția OFF, aparatul este oprit.

Depozitare:

a) Se recomandă decuplarea bateriei și depozitarea într-un loc sigur.
b) Stocarea se face într-un loc uscat fără praf in cutia de depozitare.
c) Te rugăm să utilizezi o cârpă moale și un detergent neutru pentru a curăța suprafața instrumentului. Cârpa trebuie să fie puțin umezită pentru a evita deteriorarea produsă de apă sau solvenți. Aparatul trebuie sa fie complet uscat pentru a putea fi depozitat și reutilizat.

Eliminare:



Cumpăratorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a le colecta separat. Colectarea separată a DEEE poate asigura o incidență redusă a substanțelor periculoase asupra mediului și sănătății umane, precum și conservarea resurselor.
Fiecare EEE este format dintr-o combinație de componente care conțin diferite substanțe, unele periculoase, care, pe de o parte, pot fi materii prime secundare ce pot fi reutilizate, iar pe de alta parte, pot fi o sursa importantă de poluare a mediului și pot avea un impact negativ asupra sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate separat și reciclate corespunzator. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

CE RoHS

Importator:
SC Bitmi Technologies SRL
Str. Ion Dragoslav Nr.24C
Fălticeni, Suceava
www.bitmi.ro
Telefon: 0377104333
Fabricat in PRC